

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, jak postupovat pro dohledání volně šířitelných kanálů (FTA), které můžete přijímat na našich set-top-boxech. Pro vyhledání těchto kanálů, je nutné provést ruční vyhledávání, které je popsáno níže.

## Ruční vyhledání kanálu pro set-top-boxy HUMAX Digi+II a HUMAX Digi+III:



Humax Digi+II



Humax Digi+III

MENU -> INSTALACE -> RUČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ -> zobrazí se několik možností

1. **Satelit** - INTELSAT 1002
2. **Transponder** – rozevřeme seznam možností stisknutím OK -> zvolit možnost *definovat uživatelem* -> stisknout OK -> napsat **kmitočet 11747** -> vyčkat 2 vteřiny (okno zmizí)
3. **Polarizace** - nastavit **horizontálně**
4. **Přenosová rychlost** – rozevřeme seznam možností stisknutím OK -> zvolit možnost *definovat uživatelem* -> stisknout OK -> napsat **28000** -> vyčkat 2 vteřiny (okno zmizí)
5. **FEC** – rozevřeme seznam možností stisknutím OK -> zvolit **7/8**

pro dokončení nastavení stisknout - DOKONČIT -> zvolit možnost VYHLEDAT -> probíhá vyhledávání -> ULOŽIT -> EXIT -> nyní kanál najde v seznamu programů

Uvedené technické parametry kanálů (kmitočet, polarizace apod.) v postupu „Ruční vyhledávání kanálů“ jsou uvedené jako příklad. Pokud máte zájem o jiné FTA kanály, které jsou uvedené níže, zadejte jejich technické parametry.



### **BBC World News, Sky News**

**kmitočet:** 11,862 GHz

**polarizace:** horizontální

**SR:** 28000

**FEC:** 7/8

### **CCTV News, CCTV9 Documentary, The Poker Channel**

**kmitočet:** 12,418 GHz

**polarizace:** vertikálně

**SR:** 28000

**FEC:** 7/8

### **Fishing and Hunting**

**kmitočet:** 11,747 GHz

**polarizace:** horizontální

**SR:** 28000

**FEC:** 5/6

### **Mooz Dance**

**kmitočet:** 11,977 GHz

**polarizace:** horizontální

**SR:** 28000

**FEC:** 7/8

### **TV Lux, TV Patriot**

**kmitočet:** 11,919 GHz

**polarizace:** vertikální

**SR:** 28000

**FEC:** 7/8